





# Schnelle Installation und Einrichtung

- IP66-Gehäuse für Außen- und Innenbereich
- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Eingebaute Wasserwaage für exakte Montageposition
- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Alle erforderlichen Befestigungsmittel sind im Montagesatz enthalten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>Einhaltung von Normen</b></div> <div>EN 50131 (Grade 2)</div> <div><b>Kompatibilität</b></div> <div>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</div> <div></div> <div><a href="https://ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.O.J">ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.O.J</a></div> | <div><b>Kommunikation mit einer Hub-Zentrale</b></div> <div><b>Jeweller Kommunikationstechnologie</b></div> <div><b>Frequenzbänder</b><br/>866,0–866,5 MHz<br/>868,0–868,6 MHz<br/>868,7–869,2 MHz<br/>905,0–926,5 MHz<br/>915,85–926,5 MHz<br/>921,0–922,0 MHz<br/>Hängt von der Verkaufsregion ab</div> <div><b>Kommunikationsreichweite</b><br/>bis zu 1700 m<br/>bis zu 5550 ft<br/>Im Freifeld</div> <div><b>Abfrageintervall</b><br/>12–300 s<br/>Einstellbar durch PRO Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</div> | <div><b>Funktionen</b></div> <div><b>Kontaktloser Zugang</b><br/>Pass-Karten und Tag-Handsender (bis zu 200 Geräte)<br/>BLE-Unterstützung (bis zu 200 Smartphones)</div> <div><b>Zugangscodes</b><br/>bis zu 200 persönliche Codes für registrierte Nutzer<br/>bis zu 99 Codes für nicht registrierte Nutzer<br/>1 Bedienteil-Zugangscode</div> <div><b>Bedrohungscode</b><br/>bis zu 200 persönliche Bedrohungscode<br/>1 Bedienteil-Bedrohungscode</div> <div><b>Paniktaste</b></div> | <div><b>Installation</b></div> <div><b>Betriebstemperatur</b><br/>von –25 °C bis +60 °C<br/>von –13 °F bis 140 °F</div> <div><b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b><br/>bis zu 80 %</div> <div><b>Schutzart</b><br/>IP66</div> <div><b>Aufprallschutz</b><br/>IK08 (in Arbeit)</div> |
| <div><b>Stromversorgung</b></div> <div><b>Batterie</b><br/>2 × CR123A-Batterie (vorinstalliert)</div> <div><b>Batterielebensdauer</b><br/>bis zu 3 Jahre</div> <div><b>Optionale Stromversorgung</b><br/>10,5–14 V<sup>==</sup>, bis zu 1 A</div>                                                                                                                                                                                                  | <div><b>Gehäuse</b></div> <div><b>Farbe</b><br/>weiß (white), graphit (graphite), schwarz (black)</div> <div><b>Abmessungen</b><br/>170 × 45 × 31,5 mm<br/>6,69" × 1,77" × 1,24"</div> <div><b>Gewicht</b><br/>258 g<br/>9,1 oz.</div> <div><b>Sabotagealarm</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>Lieferumfang</b></div> <div>KeyPad Outdoor Jeweller<br/>SmartBracket-Montageplatte<br/>Montagesatz<br/>Schnellstartanleitung</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[ajax.systems/support/devices/keypad-outdoor-jeweller](https://ajax.systems/support/devices/keypad-outdoor-jeweller)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport\_Bot
-  ajax.systems